




Paar 60-Watt-Aktivlautsprecher

SP-1900P EU SAP: 4991366

vav.link/de/sp-1900p

Integrierter 2 x 30-Watt-Verstärker
Hochpegeleingang über 2-Cinch (RCA)
Bluetooth 5.0 (kann deaktiviert werden)
RS-232-Steuerung
Klangregler (über RS-232)

Die professionellen 5,25-Zoll-Regalaktivlautsprecher von Vision sind speziell für audio-visuelle Präsentationen und Anwendungen in Konferenzräumen, Klassenräumen, Bars und Restaurants konzipiert. Sie können einfach installiert und gesteuert werden. Ideal für Besprechungsräume.



Serielle Steuerung

Mit der RS-232-Steuerung kann dieses Audiosystem von einem Steuersystem wie dem [Techconnect Control](#) von Vision gesteuert werden. Klang und Lautstärke können eingestellt werden. Standardmäßig wird automatisch auf Bluetooth umgeschaltet, wenn ein Gerät gekoppelt ist. Dies kann aber mit RS-232 deaktiviert werden. *Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mit einer Fernbedienung ausgestattet.*

Automatischer Ruhemodus

Der automatische Ruhemodus ist standardmäßig aktiviert. Er kann über RS-232 deaktiviert werden.

Bassreflex

Die Bassreflex-Öffnung ermöglicht eine größere Auslenkung des Tieftöners, so dass dieser tiefere Frequenzen wiedergeben kann. Durch die phasenverzögerte Bewegung der Luft von der Rückseite des Tieftöners zur Vorderseite wird der Bass noch zusätzlich verstärkt.

5,25"-Tieftöner

Diese Lautsprecher sind mit einem 5,25-Zoll-Tieftöner ausgestattet. Somit weisen sie die gängigste Größe für Konferenzzimmer, Klassenräume und Sitzungssäle auf. Sie werden durch einen 0,5-Zoll-Mylar-Kalottenhohtöner ergänzt.

Horizontale Wandhalter in C-Form

Die verstellbaren Halterungen ermöglichen es dem Installateur, sie einfach seitlich bzw. nach oben und unten abzuwinkeln. Alternativ können die Lautsprecher auch ohne Halterung verwendet und auf ein Regal gestellt werden.

Stabiles Gitter

Das starke, robuste Metallgitter schützt die Treiber vor physischer Beeinträchtigung und sorgt für ein attraktives Aussehen.

Arbeitsspeicher

Wenn der SP-1900P an das Stromnetz angeschlossen wird, schaltet er sich automatisch ein und verwendet die vorherigen Lautstärkeinstellungen. Durch Einschalten des Stroms werden die Lautsprecher automatisch aktiviert.

Stereoeingang

Der 2-Cinch-Eingang (RCA) erleichtert die schnelle und einfache Inbetriebnahme.



VISION



Bluetooth

Herstellung einer Verbindung von Ihrem Telefon oder Tablet, ohne einen Takt zu verpassen. Standardmäßig schalten die Lautsprecher bei vorhandener Bluetooth-Kopplung automatisch vom Hochpegeleingang um.

- Über eine Taste auf der Rückseite kann Bluetooth abgeschaltet werden, wenn es nicht benötigt wird.
- PIN und Bluetooth-Name können nicht geändert werden.

Die Lautsprecher haben nur einen Bluetooth-Speicherplatz und stellen automatisch eine Verbindung zum letzten Gerät her. Für das Entkoppeln eines unerwünschten Geräts warten, bis dieses Gerät außer Reichweite ist, und dann ein neues Gerät koppeln. Die Lautsprecher können jeweils nur mit einem Gerät gekoppelt werden.

MANUAL

Manual de

DE PDF 1.71 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1800P/manuals/SP-1800PBT_manual_de.pdf

Manual

EN PDF 1.23 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/manuals/SP-1900P_manual.pdf

SOFTWARE

Bt activation software and instructions

ZIP 2.44 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/software/SP-1900P_bt_activation_software_and_instructions.zip

IMAGE

Product Images

ZIP 22.07 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900Pzjg>

Dims

PNG 178.74 KB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900P_dims.png

Product Images

PNG 4.74 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900P.png>

Front

PNG 4.79 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900P_front.png

Front angle left

PNG 4.57 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900P_front_angle_left.png

Side

PNG 2.95 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900P_side.png

Io

PNG 2.54 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900P_io.png

Rear

PNG 2.18 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900P_rear.png

Menu

PNG 1.60 MB

files.visionaudiovisual.com/products/SP-1900P/images/SP-1900P_menu.png

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN

245 x 183 x 164 mm / 9,6" x 7,2" x 6,5" (Höhe x Breite x Tiefe für jeden Lautsprecher)

PACKMASS

395 x 235 x 275 mm / 15,5" x 9,2" x 10,8"

PRODUKTGEWICHT

Master: 2,7 kg / 5,9 lb Slave: 2,5 kg / 5,6 lb

VERPACKUNGSGEWICHT

5,5 kg / 12,2 lb

WERKSTOFF

PP

FARBE

Weiß

VERSTÄRKERAUSGANG

Dynamische Leistung mit niedriger Impedanz: 2 x 30 W bei 8 Ohm RMS-Leistung mit niedriger Impedanz: 2 x 15 W bei 8 Ohm

BLUETOOTH-REICHWEITE

10 m (32,8 ft)

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TV, RCM-SDOC, REACH

BESTELLCODE

SP-1800PBT [SAP:4313061]

ERSATZFERNBEDIENUNG

SP-1800P RC [SAP: 3940954]

ERSATZNETZTEIL

TC2 P16V5.4A [SAP:3824152]

TIEFTÖNER

5,25-Zoll-Polypropylen-Konus

HOCHTÖNER

0,5-Zoll-Mylar-Kalotte

EINGÄNGE

Stereo 2-Cinch (RCA) Bluetooth

BLUETOOTH-VERSION

5.0

NENNIMPEDANZ

8 Ohm

EMPFINDLICHKEIT

86 dB (1 W/1 m)

FREQUENZGANG

45 Hz - 20 kHz

STROMVERSORGUNG

Internes 100-240 V AC 50/60 Hz Netzteil

STEUERUNGSSCHNITTSTELLE

RS-232 seriell

TOTALE HARMONISCHE VERZERRUNG (THD)

1%

ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 x Wandhalterungen 1 x Lautsprecherkabel, Länge: 5 m (16,4 ft) 1 x C8-Netz kabel EU, Länge: 1,8 m (6') 1 x C8-Netz kabel UK, Länge: 1,8 m (6') 1 x C8-Netz kabel AU, Länge: 1,8 m (6') 1 x C8-Netz kabel US, Länge: 1,8 m (6') Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Eingangskabel enthalten.

LAUTSPRECHERSYSTEM

2-Wege-System

MONTAGESYSTEM

C-förmige Halterung

LAUTSPRECHERAUSGANG

Abziehbare Phoenix-Klemme

TEILEBESTELLNUMMER

SP-1900P [EU SAP: 4991366 / US SAP: folgt]

VISION