

Module de station d'accueil pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD

Product ID: MOD4DOCKACPD



Ajoutez des capacités de stations d'accueil à une salle de conférence, une salle de classe ou un espace de réunion. Ce module d'accueil pour ordinateur portable pour le boîtier de connectivité pour table de conférence StarTech.com vous permet :

- D'accéder à l'écran et aux périphériques de votre salle
- De charger vos appareils à l'aide du port de charge USB-A
- De brancher un ordinateur portable USB-C pris en charge grâce à l'alimentation USB Power Delivery

Connectez votre ordinateur portable

Les environnements de bureaux modernes doivent de plus en plus prendre en charge la technologie pour que les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes restent connectés. Pendant les réunions, vous aurez peut-être besoin de configurer des conférences téléphoniques à l'aide d'applications comme Skype Entreprise ou Zoom.

Connectez un ordinateur portable USB-C ou USB-A au module et accédez aux périphériques, webcams, haut-parleurs, micros, réseaux et écrans HDMI de votre salle. Le module de station d'accueil de la salle de conférence vous permet de collaborer avec d'autres personnes dans la salle et dans le monde entier.

Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas se connecter ou pour accéder rapidement à l'écran, le port HDMI frontal vous permet de brancher un ordinateur portable directement sur l'écran.

Personnalisable

La connectivité architecturale s'impose de plus en plus lors de la conception d'une salle de conférence ou d'un espace de réunion. Les modules de station d'accueil StarTech.com vous permettent de :

Personnaliser la station d'accueil de votre ordinateur portable en fonction des besoins spécifiques de votre espace

L'installer dans des emplacements faciles d'accès

Vous pouvez installer ce module en tant que solution autonome à l'aide du support de fixation sur table fourni ou l'ajouter à un boîtier de connectivité pour table de conférence à module unique (BEZ4MOD) ou à double module (BOX4MODULE) StarTech.com (vendus séparément).

Le modèle MOD4DOCKACPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ajoutez une connectivité de station d'accueil aux modèles BOX4MODULE ou BEZ4MOD
- Connectivité simple entre votre ordinateur portable et les appareils de la salle
- Idéal pour les conférences téléphoniques et les présentations
- Idéal pour les salles de conférence, les salles de classe et les salles de réunion
- Installation en tant que solution autonome dans un établi ou un pupitre

Features

- Accédez facilement aux appareils de la salle de conférence ou de l'espace de réunion et organisez des conférences téléphoniques à l'aide d'applications comme Skype Entreprise
- Connectez-vous à tous les appareils de la salle de conférence à partir d'un ordinateur portable USB-C ou USB-A
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable USB-C grâce à la technologie USB Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W)
- Vos appareils mobiles sont toujours chargés grâce au port de charge USB-A
- Utilisez-le en tant que solution autonome ou en association avec un boîtier de connectivité StarTech.com à module unique ou double

Matériel	Warranty	2 Years
	Écrans pris en charge	1
	ID du chipset	DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL850G Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176 VIA Labs - VL813 Realtek - RTL8153
	Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 2.0 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB-C USB 3.0
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160p (4K) à 30 Hz
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)	Types de connecteur	3 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 1 - RJ-45 Femelle 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+

Notes spéciales / Configuration	Remarque	<p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.</p> <p>La résolution 4K est prise en charge. Un écran compatible 4K est requis pour la résolution 4K x 2K</p> <p>La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s</p> <p>La station d'accueil se connecte au port USB-C de votre ordinateur portable. La station d'accueil peut également être connectée au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-B vers USB-A (inclus), mais Power Delivery n'est pas disponible via USB-A pour charger votre ordinateur portable</p> <p>Les pilotes DisplayLink sont nécessaires pour connecter votre ordinateur portable USB-A au port USB-B du module. Si votre ordinateur portable ne dispose pas des pilotes appropriés et que vous ne pouvez pas les télécharger et les installer, vous pouvez connecter votre ordinateur portable directement au port HDMI pour accéder à l'écran HDMI de la salle.</p>
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
Alimentation	<p>Adaptateur d'alimentation inclus</p> <p>Center Tip Polarity</p> <p>Courant de sortie</p> <p>Courant d'entrée</p> <p>Power Delivery</p> <p>Tension de sortie</p> <p>Tension d'entrée</p> <p>Type de prise</p>	<p>Adaptateur secteur inclus</p> <p>Positif</p> <p>6 A</p> <p>2 A</p> <p>60W</p> <p>20V DC</p> <p>100 ~ 240 AC</p> <p>N</p>
Conditions environnementales	<p>Humidité</p> <p>Température de fonctionnement</p> <p>Température de stockage</p>	<p>Humidité relative de 20~80 %</p> <p>0°C to 40°C (32°F to 104°F)</p> <p>-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)</p>
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir

	Hauteur du produit	60.000
	Largeur du produit	85.000
	Longueur du produit	107.000
	Poids du produit	649.000
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
Informations d'emballage	Poids brut	5.3 lb [2.4 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Module de station d'accueil 1 - Adaptateur d'alimentation universel 3 - cordons d'alimentation (Amérique du Nord, EU, UK) 1 - Câble USB-A vers USB-B 1 - Câble USB-C 1 - Support de fixation 4 - Vis de support de fixation (M5 x 20 mm) 8 - Vis de module (6-32 x 3/16") 1 - Guide de démarrage rapide
	Résolutions prises en charge	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input) 1280x720 (720p) 60Hz **Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported

Product appearance and specifications are subject to change without notice.