

HP LaserJet Pro MFP M521-serien



Udfør opgaverne hurtigere, udskriv kvalitetsdokumenter, og gør det nemt at scanne og dele. Hurtig opsætning og tilslutning.^{1,2} Med den brugervenlige berøringsfølsomme farveskærm kan du hurtigt sende kommandoer. Gør det nemt at spare på ressourcerne og genbruge brugte patroner.³



Særlige karakteristika

- Print, kopi, scanning og fax
- Udskrivning/kopiering af op til 40 sider/min.
- 256 MB RAM, 800 MHz processor
- Hi-Speed-USB 2.0-port; 1 USB; Fast Ethernet; Telekommunikation
- Op til 1200 x 1200 dpi med HP FastRes
- 2.000 til 6.000 siders månedlig udskriftsmængde



Color touchscreen



Wireless direct



Easy access USB



High performance

Udfør hurtigere – med mindre standing omkring – hjælp af single-pass, dual-head scanning.

- Bevar den høje ydelse med høje udskrivningshastigheder på op til 40 sider/min. i⁴. Du kan trygt regne med en stabil udskriftsmængde på 2000 til 6000 sider om måneden (anbefalet).
- Håndtag til udskrivning af store mængder uden bekymringer, takket være en 600 arks papirkapacitet kan udbygges til 1100 ark⁵, og en 250-arks outputbakken.
- Arbejd hurtigere, én arbejdsgang, dual-head scanning. Scanne dokumenter og sende digitale filer, e-mail, cloud, netværksmapper eller et USB-drev, i ét enkelt trin.
- Spar papir med dobbeltsideprint, og brug den automatiske dokumentføder til 50 ark for at øge produktiviteten.

Arbejd smartere – adgang, gem og udskrive indhold hurtigt fra 8,89 cm farveberørings-skærm.⁶

- Nemt at udføre en række print, kopiering, scanning og faxopgaver. Gå fra 0 til gjort, skal du højreklikke på MFP'en.
- Adgang, gem og print webindhold fra MFP'en'S berørings-skærm ved hjælp af forretnings-apps installeret på enheden.⁶
- Spar tid med et brugervenligt installer originale HP-patron, og reducer omkostninger ved hjælp af en valgfri patroner med stor kapacitet.⁷
- Med HP Web Jetadmin kan du følge kontorudskrivning og enhedens status.⁸

Del med andre på hele kontoret – trådløst.¹

- Uovertruffen fleksibilitet: udskriv fra din smartphone eller tablet-pc stort set overalt.^{2,9}
- Brug HP's automatiske trådløse tilslutning til at konfigurere netværksforbindelser uden ledninger.^{1,2}
- Med trådløs tilslutning² og 10/100/1000T Gigabit Ethernet-netværksfunktionen – nem udskrivning og deling¹.
- Og træk udskriftsjob fra din lomme – walk-up og udskrive direkte fra hukommelsesenhed via USB-porten.


Spar på strømmen med HP Auto-tænd/sluk-teknologien samt Instant-on-kopiering og Instant-on-teknologi.¹⁰

- Med til at spare strøm og på ressourcerne. Brug HP Instant-on-kopiering og HP Auto-tænd/sluk-teknologi.¹⁰
- Med HP EcoSMART konsol, får du øjeblikkelig adgang til brugerdefineret energibesparende indstillinger og printerindstillinger. Så kan du centralt konfigurere alle printere at bruge de mest energi- og ressourceeffektive indstillinger.
- Reducer indvirkningen på miljøet, og omkostningerne endnu mere med automatisk dobbeltsidet print.
- Du kan nemt genbruge brugte patroner gratis med HP Planet Partners.³

Produktpræsentation

HP LaserJet Pro MFP M521 dw vist

1. Intuitivt kontrolpanel med farveberøringsskærm på 8,89 cm og apps til erhvervsbrug
2. 50-arks automatisk dokumentfæder (ADF) med automatisk tosidet scanning
3. Scanner med glasplade til papirstørrelse på op til A4
4. 250-arks udbakke med udtræk til langt papir
5. 100-arks udbakke på bagsiden
6. Universalbakke 1 til 100 ark klarer kraftige brugerdefinerede medier på op til 199 g/m²
7. Papirbakke 2 til 500 ark
8. Bakkepåfyldningsindikator
9. Lettilgængelig USB-port til direkte lagring og udskrivning af filer
10. Frontdæksel giver praktisk adgang til HP All-in-One-tonerpatronen
11. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
12. Tænd/sluk-knap
13. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
14. Gigabit Ethernet-port til nem deling
15. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
16. RJ 11-faxport
17. Telefonudgangsport
18. 800 MHz-processor, 256 MB RAM
19. Indbygget trådløst 802.11 b/g/n-netværk (kun dw-modellen)
20. Strømforsyning



Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Pro MFP M521 dn	HP LaserJet Pro M521 dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Udskrivningshastighed, A4	Op til 40 sider/min.; Op til 21 sider/min. (dupleks)	Op til 40 sider/min.; Op til 21 sider/min. (dupleks)
Printpapirkapacitet (standard/tilbehør)	600/1.100	600/1.100
50-arks ADF med tosidet scanning	Ja	Ja
Automatisk dobbeltsidet print	Ja	Ja
Fax- og telefonport	Ja	Ja
Gigabit Ethernet-port	Ja	Ja
Trådløs 802.11 b/g-netværksforbindelse	Fås ikke	Ja
Anbefalet antal sider pr. måned	2.000 til 6.000	2.000 til 6.000
Produktionskapacitet (sider pr. måned)	Op til 75.000	Op til 75.000
ENERGY STAR®-certificeret	Ja	Ja

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CE255A Original HP 55A LaserJet-tonerpatron, sort 6.000 sider
	CE255X Original HP 55X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 12.500 sider (HP LaserJet Enterprise P3015 og Pro 500 MFP M521), eller 13.500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).
	CE255XD Originale HP 55X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet, sort, 2-pak Pr. patron: 12.500 til 13.500 sider
Tilbehør	CE530A HP LaserJet 500-arks fæder/bakke
	CF338A HP LaserJet MFP M525-Kabinet
Service og support	U6Z59E - HP 3 års hardwaresupport, næste hverdag LaserJet Pro MFP M521 hardwaresupport
	U6Z70PE - HP 1 års ekstra garanti næste hverdag LaserJet Pro MFP M521 hardwaresupport

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	Brugervenligt touchskærmskontrolpanel på 8,89 med grafisk farvedisplay; Knapper (Startside, Annuller, Hjælp, Højre/Venstre-pile, Tilbage); LED-indikatorer (Klar, Fejl)	
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 40 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 21 billeder/min.	
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 8,0 sek.	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), 600 x 600 dpi	
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 75.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 2.000 til 6.000	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5; HP PostScript 3-emulering og PCLm	
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte. Der fås flere fontløsninger på http://www.hp.com/go/laserjetfonts .	
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	
Kopier		
Kopihastighed	Sort (A4): Op til 40 sider/min.	
Kopieringsspecifikationer	Antal kopier; Formindsk/Forstør; Lysere/Mørkere; Optimering; Papir; Kopiering af flere sider; Sætviss; Valg af papirbakke; Tosidet; Kladdetilstand; Billedjustering; Vælg som nye standarder; Gendan standarder Største antal kopier: Op til 99 kopier; Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi; Formindsk/forstør: 25 til 400%	
Scan		
Scanningshastighed ³	Almindelig (A4): Op til 19 sider/min (sort/hvid), op til 14 sider/min i (farver); Dupleks (A4): Op til 35 sider/min. (sort/hvid), op til 13 sider/min. (farver)	
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, ADF Scanning - teknologi: Contact Image Sensor (CIS); Scan-inputmetoder: På PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) eller Device stage (Windows 7); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel software; Twain-version: Version 1,9; Dupleks ADF-scanning: Ja; Maksimalt scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 300 dpi (farver, gråtoner og sort-hvid, automatisk dokumentfæder (ADF)); Op til 1200 dpi (farver, gråtoner og sort-hvid, flatbed)	
Avancerede scannerfunktioner	Dupleksscanning fra automatisk dokumentfæder (ADF); Scan til USB-flashdrev; Scan til netværksmappe, Scan til e-mail; Scan til cloud; Optimering af tekst/billeder; Billedjustering; Indstilling for udskriftskvalitet; Valgfri scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi;	
Område, der kan scannes	Minimumstørrelse på medie (flatbed): Intet minimum Maksimumstørrelse på medie (flatbed): 216 x 297 mm; Minimumstørrelse på medie (ADF): 127 x 177 mm; Maksimumstørrelse på medie (ADF): 216 x 356 mm	
Bitdybde/gråtoneniveauer	24-bit (8-bit for gråtone dupleksscanning) / 256	
Digital forsendelse	Ekstraudstyr: Tilbehør: Sekundær e-mail; Send til mappe; Send til arbejdsproces; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); Optisk teggenkendelse (OCR)	
Fax		
Fax ⁴	Ja, 33 kbps	
Fax - specifikationer	Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi, 256 gråtoneniveauer; superfin: 300 x 300 dpi eller 203 x 392 dpi, 256 niveauer af grå; Hurtigopkald: Op til 100 numre (hver kan indeholde 100 numre)	
Fax Smart Software - egenskaber	Permanent backup af faxhu-HUKommelse; Faxvideresendelse; Faxadressebog; TAM-brugergrænseflade, hu-HUrtigopkald; Gruppeopkald; auto-genopkald; Bloker reklamefax; Polling; Send en fax med bekræftelse; Privat faxmodtagelse	
Processorhastighed	800 MHz	
Tilslutning		
Standard	1 USB 2.0-enhed; 1 Hi-Speed USB 2.0-vært; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 Telecom: 1 Telefon	1 USB 2.0-enhed; 1 Hi-Speed USB 2.0-vært; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 Telecom: 1 Telefon; 1 trådløs 802.11b/g/n-forbindelse
Ekstraudstyr	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløse printerserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB trådløse printerserver J8026A	
Trådløs forbindelse	Nej	Ja, indbygget WiFi 802,11b/g/n
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Mobilapps	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning; Mobilapps
Harddisk	Ingen	
Hukommelse	Standard: 256 MB; Maksimum : 256 MB	
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 2; Maksimum: 3	
Medietyper	Papir (bankpost, farve, brevpapir, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft); Konvolutter, etiketter, herunder karton, transparente, brugerdefineret	
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2 og ekstra 500-arks bakke 3: 105 x 148 til 216 x 356 mm Understøttet (mål): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS), DPostcard (JIS), konvolut (B5, C5, C6, DL); Bakke 2 og ekstrabakke 3: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS), DPostcard (JIS) ADF: 127 x 127 til 216 x 356 mm	
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke, 500-arks papirbakke 2, 50-arks automatisk dokumentfremfører (ADF). Standardoutput: 250-arks udbakke, 100-arks bagmonteret udbakke Valgfrit input: Ekstra 500-arks bakke (tilføje op til 1 bakke) ADF: Standard, 50 ark.	
Gramvægt	Bakke 1: 52 til 199 g/m ² ; Bakke 2, 3: 52 til 120 g/m ² ; ADF: Bakke 1: 52 til 199 g/m ² ; Bakke 2, 3: 52 til 120 g/m ²	

Model	HP LaserJet Pro MFP M521dn	HP LaserJet Pro M521dw MFP
Produktnummer	A8P79A	A8P80A
Papirkapacitet	Bakke 1: ark (75 g/m ²): 100, konvolutter: 10 Bakke 2: ark (75 g/m ²): 500 Maksimum: Op til 1100 ark ADF: Standard, 50 ark.	
Kapacitet for udbakke	Standard: Op til 250 ark Kuverter: Op til 10 kuverter Transparenter: Op til 75 ark Maksimum: Op til 350 ark	
Kompatible operativsystemer	Den fulde softwarepakke kan installeres på: Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit); Følgende understøtter kun installation af drivere: Windows 2012, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 32-bit (SP3 eller senere); Mac OS X v10.6.8 og nyere; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (understøttes med forudbygget pakke); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (understøttes af det automatiske installationsprogram); HP-UX 11 og Solaris 8/9	
Minimumskrav til system	Windows: Windows 10 (32-/64-bit), Windows 8.1 (32-/64-bit), Windows 8 (32-/64-bit), Windows 7 (32-/64-bit), Windows Vista (32-/64-bit): 1-GHz-processor, 32-bit (x86) eller 64-bit (x64), 1 GB RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit), 400 MB ledig harddiskplads, cd-/dvd-drev eller internet, USB- eller netværksport; Mac: Mac OS X v10.6; PowerPC G4, G5 eller Intel® Core™-processor; 500 MB ledig harddiskplads; CD-ROM, DVD-ROM eller internet USB- eller netværksport	
Software inkluderet	Windows: HP installation/afinstallation, HP PCL 6 printerdriver, HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver, HP Scan, HP Fax-opsætningsguide, HP Send Fax, HP Fax-printerdriver, statusbeskeder, HP Update, DXP; Mac: HP installation/afinstallation, HP Postscript-driver, HP Scan, HP indstillingsassistent, HP Fax-printerdriver, HP Utility, HP-beskeder, HP Firmware Updater	
Sikkerhedsstyring	Embedded Web Server: adgangskodebeskyttelse, sikker netsurfing via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og -funktioner, ændring af SNMPv1 community-adgangskode, SNMPv3, 802.1x, firewall, adgangskontrolliste; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse	Trådløst: WEP (128 bit), WPA/WPA2 – privat (AES, TKIP), WPA/WPA2 – erhverv (EAP-TLS, PEAP LEAP); Embedded Web Server: adgangskodebeskyttelse, sikker netsurfing via SSL/TLS; Netværk: aktivering/deaktivering af netværksporte og -funktioner, ændring af SNMPv1 community-adgangskode, SNMPv3, 802.1x, firewall, adgangskontrolliste; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	Minimum: 465 x 465 x 508 mm; Maksimum: 465 x 900 x 750 mm	
Pakkemål (B x D x H)	585 x 594 x 733 mm	
Printervægt	22,3 kg	
Pakkevægt	29,57 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C; Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed	
Harddiskplads	Temperatur: -20 til 40°C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed	
Lydforhold	Lydintensitet: 6,7 B(A) Akustisk lydtryk: 54 dB(A)	
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Forbrug: 760 watt (udskrivning), 18,2 watt (klar), 4,3 watt (dvale), 0,3 watt (slukket). Typisk elforbrug: 2,812 kWt/uge; Typisk elforbrug (TEC): 2,812 kilowatt-timer/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 110 til 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) eller 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Forbrug: 760 watt (udskrivning), 18,2 watt (klar), 4,3 watt (dvale), 0,3 watt (slukket). Typisk elforbrug: 2,812 kWt/uge; Typisk elforbrug (TEC): 2,812 kilowatt-timer/uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-on/Auto-off teknologi Instant-on teknologi; Instant-on kopiering	
Certificeringer	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-mærket	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Class A, EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Kassens indhold	HP LaserJet Pro MFP M521dn; inkluderer indbygget automatisk dobbeltsidet print; indbygget 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~6000 sider); Printerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Netledning; Fakkabel.	HP LaserJet Pro MFP M521dw; har en indbygget funktion til automatisk dobbeltsidet print; indbygget 10/100/1000T Gigabit Ethernet; Trådløs 802.11b/g/n; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~6000 sider); Printerdokumentation og -software på cd-rom; Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; Netledning; Fakkabel.
Garanti	1 års garanti. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

Fodnoter

¹ HP automatisk trådløs tilslutning er ikke nødvendigvis mulig for alle systemkonfigurationer. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Læs mere om kompatibilitet på www.hp.com/go/autowirelessconnect.

² HP direkte trådløs-udskrivning, indbygget trådløs tilslutning samt HP automatisk trådløs tilslutning fås kun på HP LaserJet Pro MFP M521dw.

³ Programmet findes ikke i alle lande. Original HP returnering og genanvendelse af originale HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. Læs mere på: www.hp.com/recycle

⁴ Kopieringshastighed målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Læs mere på www.hp.com/go/printerclaims. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet. Den præcise hastighed for, hvor hurtigt første side er klar, varierer afhængigt af systemkonfiguration, softwareprogram, dokumentets kompleksitet, netværk, mediebredde, medievægt, miljø og jobformat.

⁵ Valgfri papirkapacitet på op til 1.100 ark. 1 x 500-arks papirbakke ikke inkluderet; denne skal anskaffes særskilt*

⁶ Kræver internetforbindelse til printereren. Tjenester kan kræve registrering. Tilgængeligheden af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Der er flere oplysninger på www.hpconnected.com

⁷ HP 55X LaserJet Black Toner Cartridge medfølger ikke; denne skal anskaffes særskilt.

⁸ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på www.hp.com/go/webjetadmin.

⁹ Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printereren er på det samme netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printereren. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz-forbindelser. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en web-forbundet HP-printer. Det kræver muligvis også en program- eller softwareinstallation samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Brug via trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheder. Du kan få flere oplysninger om dækning og tilgængelighed i dit lokalområde hos udbyderen. Du finder flere oplysninger på hp.com/go/mobileprinting

¹⁰ HP's Auto-tænd/sluk-teknologi afhænger af printereren og indstillingerne. Påstanden om Instant-on-teknologi er baseret på sammenligning med produkter med traditionel fiksering. Denne påstand vedr. Instant-on-kopiering er baseret på sammenligning med lysstofrør.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet

² Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ De faktiske hastigheder afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydelse og programmet.

⁴ Baseret på ITU-T-standardtestbillede nr. 1 i standardopløsning. Behandlingen af mere komplekse sider eller dokumenter i højere opløsning tager længere tid og bruger mere hukommelse.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

